

# F-16XP, CLOUEUR DE FINITION 1,6MM (RX)



## 10N2001N

Le cloueur de finition F-16XP de SENCO, doté de la technologie Fusion, offre la puissance et l'utilité d'un outil pneumatique combinées à la commodité d'un outil sans fil. Il permet d'enfoncer des clous de finition 1,6 (RX) d'une longueur allant de 19 à 65 mm. Son design breveté permet un tir instantané lorsque la gâchette est pressée sans temps de montée en puissance. Outil idéal pour les équipes de travaux de menuiserie, finition, rénovation et garniture décorative, et tous ceux qui souhaitent éviter les tracas liés à l'utilisation d'un tuyau et d'un compresseur.

### APPLICATIONS

Plinthe, meubles, caisses, corniches, chaises, décoration, finitions générales, encadrements de portes et de fenêtres, ameublement, lambris

### CARACTÉRISTIQUES

- Crochet de chevron
- Profondeur d'entraînement réglable sans outil
- Éclairage LED
- Verrouillage du tir
- Valve de rechargement d'air
- Indicateur de batterie LED
- Sélection du mode de tir
- Nez ultra fin


### CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Plage de pression de service	0 - 40 °C
Type de liaison	Liaison collée
Type de clou	Clous de finition
Livré en coffret	Oui
Poids net	3 kg
Mode de tir	Tir séquentiel / tir à touche
Capacité du magasin	100 pièces
Tension de la batterie	18 V
Ampérage de la batterie	2 Ah
Tirs par charge	700
Nombre de batteries	1 pièce

### IDENTIFICATION

Numéro d'article	10N2001N
GTIN	8715274258768

### SPÉCIFICATIONS CONSOMMABLES



0°      16GA

## MANUEL ATTACHEZ CONNEXES

**NOM****CODE**

Clou de finition RX 1,6x35mm	RXXXEGA
Clou de finition RX 1,6x38mm	RXXXEAA
Clou de finition RX 1,6x25mm	RXXXEAA
Clou de finition RX 1,6x50mm	RXXXEAA
Clou de finition RX 1,6x63mm	RXXXEAA

## ACCESOIRES

**NOM****CODE**

Batterie 18V Li-Ion 1,5 Ah, emballage blister VB0160EU

**NOM****CODE**

Chargeur de batterie pour outils Fusion et DuraSpin VB0157EU